Настройка EasyMesh на SmartBox Giga

- 1. Соединить два роутера по патч-корду из LAN-порта главного роутера в порт WAN вторичного роутера.
- 2. Подключиться к главному роутеру по Wi-Fi или патч-корду.
- 3. Открываем настройки роутера 192.168.1.1, авторизуемся под стандартными данными admin/admin (логин и пароль).
- 4. Открыть «Расширенные настройки».
- 5. Зайти в раздел Wi-Fi (1) через меню EasyMesh (2).
- 6. Переключить тумблер на ON (3).

🗲 Билайн	4	J		Б ыход
Главное меню	Основные настройки	Wi-Fi	Деполнительне	Статус и поддержка
Общие	EasyMesh			3
Гостевая сеть Wi-Fi	Включено			OFF
WPS				
Фильтр МАС-адресов				
Параметры				
Wi-Fi-радар				
EasyMesh			Примен	ить Отмена
Band Steering				
English Русский				

7. Главный роутер настраиваем в роли «Контроллер» (6). Применяем настройки (6).

🛑 Билаū	н			Б ыход
Главное меню	Основные настройки	Wi-Fi	Дополнительно	Статус и поддержка
Общие	EasyMesh			
Гостевая сеть Wi-F	і Включено			
WPS	3			
Фильтр МАС-адресов	Common Feature	S		
Параметрь	Роль устройства		Контр	ооллер • 5
Wi-Fi-радар	АІМас			e0:0e:e4:aa:13:fa
EasyMest	Топология			Show
Band Steering	Easymesh device	S		
	MAC	ІР-адрес	Роль устройства	
	e0:0e:e4:aa:13:fa	192.168.1.1	Контроллер	1
	1	Некоторые параметрі	и были изменены	Отмена

English | Русский

- 8. Подключаемся ко второму роутеру по Wi-Fi или патч-корду.
- 9. Открываем настройки роутера 192.168.1.1, авторизоваться под стандартными данными admin/admin (логин и пароль).
- 10. Открыть «Расширенные настройки».
- 11. Зайти в раздел Wi-Fi (1) через меню EasyMesh (2).
- 12. Переключить тумблер на ON (3).

🗲 Билайн	•	F		Б ыход
Плавное моню	Основные настройки	Wi-Fi	Дополнительно	Статус и поддержка
Общие	EasyMesh			_3L
Гостевая сеть Wi-Fi	Включено			OFF
WPS				
Фильтр МАС-адресов				
Параметры				
Wi-Fi-радар				
EasyMesh			Примени	ть Отмена
Band Steering				

13. Настраиваем роутер в роли «Агент» (7). Применяем настройки (8).

📄 Билайі	Η			Выхо
Главное меню	Основные настройки	Wi-Fi	Дополнительно	Статус и поддержн
Общие	EasyMesh			
Гостевая сеть Wi-Fi	Включено			
WPS				
Фильтр МАС-адресов	Common Features			
Параметры	Роль устройства		Агент	~ <
Wi Ei pagap	Текущая роль			Агент
wi-гi-радар	Состояние соединения	a Backhaul		Disconnected
EasyMesh	AlMac			60:ce:86:ee:34:5a
Band Steering	Топология			Show
	Backhaul link priori	ty		
	2G		Отключ	ен 🗸
	5G		Высоки	й 🗸
				7
			Примен	ить Отмена

English | Русский

14. «Контроллер» синхронизируется автоматически с «Агентом» и отобразит его в таблице (9).

들 Билайн				Выход
Главное меню	Основные настройки	Wi-Fi	Дополнительно	Статус и поддержка
Общие	EasyMesh			
Гостевая сеть Wi-Fi	Включено			
WPS				
Фильтр МАС-адресов	Common Features			
Параметры	Роль устройства		Контро	оллер 🗸
Wi-Fi-радар	Текущая роль ————————————————————————————————————			е0:0е:е4:аа:13:fa
EasyMesh	Топология			Show
Band Steering	Easymesh devices	\$		
	MAC	IP-адрес	Роль устройства	
	e0:0e:e4:aa:13:fa	192.168.1.1	Контроллер	
	60:ce:86:ee:34:5a	<u>192.168.1.67</u>	Агент	
			Примен	Отмена

- English | Русский
- 15. Название сети Wi-Fi на «Агенте» синхронизируется с настройками на «Контроллере». Настройка завершена.